パネル作成

Unit Design

SFにパネルを取り付けることができます。

（メニューバーからの選択方法：
トビラ・パネル→挿入→SFパネルの追加）

※ GFへのパネルの取り付け方は
「GF：パネル作成」にてご確認ください。



操作手順

1. SFパネル作成コマンド を押します。

2. パネルを付けるフレームの内側の辺を4箇所左周りに選択します。
フレームの外側から固定する場合、外側の辺を同様に選択します。



Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。

※ 最初に選択した辺が加工を入力する時の底辺になります。
詳しくは「その他：パネル加工」にてご確認ください。

3. パネルの材質・カラー・厚さ・パネルのタイプ(取付方法)
を選び 次へ を押します。



4. パネル名と間に入れる部品、ネジを選択して 次へ を押します。

5. パネルを加工する場合は加工内容を入力し 登録 を押します。
実行 を押すとパネルが作成され、図面が自動生成されます。



※ トビラ・パネルの変更・削除コマンド でパネルの変更・削除を行えます。
このコマンドの使い方は「主要：トビラ・パネルの変更・削除」にてご確認ください。